

Инструкция по эксплуатации Wi-Fi IP-видеоняни AngelEye AE530S

Схема Wi-Fi IP-видеоняни AngelEye AE530S



Включение видеоняни

Подключите сетевой адаптер одним концом к IP-видеоняне, другим – к сети электропитания. После этого индикатор начнёт мигать красным цветом.

Настройка удаленного подключения

Внимание! Эта модель видеоняни поддерживает только сеть *Wi-Fi 2,4 Гц*, перед добавлением оборудования убедитесь, что Ваш маршрутизатор поддерживает сеть *Wi-Fi 2,4 Гц*, а мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi.

1. Скачайте приложение **CloudEdge** в *AppStore* или *Google Play*.
2. Запустите приложение и создайте учетную запись.
3. После регистрации войдите в приложение **CloudEdge** и нажмите + для добавления новой IP-видеоняни.
4. Подключите видеоняню к питанию и в приложении нажмите кнопку *Далее*.
5. Убедитесь, что индикатор моргает красным цветом, и нажмите кнопку *Далее*.
6. Выберите Вашу *Wi-Fi*-сеть и введите пароль, после чего нажмите кнопку *Далее*.
7. Совместите *QR*-код на экране Вашего устройства с объективом камеры примерно на расстоянии 15 см. В течение 2-5 секунд видеоняня издаст звуковой сигнал, световой индикатор будет быстро мигать красным цветом, после чего сменит цвет на синий.
8. В приложении нажмите кнопку *Добавить*, на экране Вашего устройства будет отображаться загрузочный процесс. В результате видеоняня будет добавлена в Ваше приложение.
9. В случае сбоя добавления устройства в режиме *QR*-кода, в приложение выберите пункт *Использовать другие методы*.
10. Сбросьте устройство до заводских настроек. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки до звукового сигнала. После того как индикатор начнет медленно мигать красным цветом опять однократно нажмите кнопку перезагрузки. Видеоняня издаст

звуковой сигнал и индикатор поменяет цвет на синий. В приложение нажмите кнопку *Далее*.

11. Введите пароль от Вашей *Wi-Fi*-сети и нажмите кнопку *Далее*.
12. Нажмите кнопку *Подключить* и кнопку *Согласен*. Выберите в настройках телефона подключение к сети *Wi-Fi* с именем вида *STRN_XXXXXX*. После успешного подключения вернитесь в приложение. Дождитесь окончания загрузки. Нажмите кнопку *Выполнено*.

Технические спецификации

1. Диапазон рабочих частот: 2,4 ГГц
2. Поле обзора: 115°
3. Сетевой интерфейс: Wi-Fi/802,11/b/g
4. Датчик изображений: цветной CMOS
5. Потребляемая мощность: максимально 3,5 Вт
6. Разрешение: HD 1280x720
7. Минимальная освещенность: 0.02 Lux (f/2.2, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой
8. Размеры: 53x32x284 мм, вес 45 граммов
9. ИК-подсветка: 10 метров
10. Питание: 5 В постоянного тока
11. Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C

Комплектация

1. Видеоняня AngelEye AE530S
2. Набор креплений
3. Блок питания 220В
4. Инструкция на русском языке

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	_____

Видео-Няня.RU
Все покупают видеоняни у нас!